



WiFi/SMS/GSM Alarmsysteem

Driedubbele beveiliging voor je woning

EM8615

EAN: 8716065326789

Box inhoud: basisstation met interne sirene, 1 bewegingsmelder (EM8650), 1 raam/deurcontact (EM8660), 2 afstandsbedieningen (EM8621), 1 voedingsadapter voor het basisstation, 2 raamstickers, benodigde batterijen en QIG.

OVERVIEW

- Compleet draadloos alarmsysteem, ga direct zelf aan de slag
- Geen abonnement nodig en geen vaste kosten
- WiFi/SMS/GSM alarmsysteem te bedienen en in te stellen met gratis app
- Stuurt een push notificatie (via internet), SMS bericht en belt bij een alarm
- Gemakkelijk overal te plaatsen door de SMS/GSM functie

COMPATIBLE OPERATING SYSTEM

- Voor een optimaal gebruik van de EM8615 app is Android en IOS het vereiste operating systeem, overige mobiele telefoons werken via sms

SPECIFICATIONS

Alarm System

- Mobile GSM frequency: 850 / 900 / 1800 / 1900Mhz
- Communication protocols: Communicates via LAN IP(WiFi) and/or GSM
- Wi-Fi support: 802.11b/g/n
- Power supply input: 110 - 240V AC 50-60Hz
- Power supply output: 12V DC 800mA
- Stand-by current: 60mA
- Alarm current: 120mA
- Power consumption: 1,6W
- Back-up battery: Lithium-Ion battery 7,4V 500mA
- Internal siren: 90dB
- Maximum amount of sensors:
 - 10 x Remote controls
 - 100 x Wireless sensors
- Sensor frequency: 433MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 80% (no condensing)
- Dimensions in mm. (WxHxD): 50 x 150 x 160
- Weight in grams: 354

Motion Detector

- Motion detector (WxHxD) in mm: 108 x 52 x 37
- Bracket in mm. (WxHxD) bracket: 52 x 30 x 26,5
- Weight in grams: 114
- Power supply: 3V DC (2 x AA 1,5V LR6)
- Stand-by current: <30uA
- Alarm current: <15mA
- Detection reach: 8 meters / 110 degrees
- Wireless reach: Max. 80 meters (open field)
- Frequency sensors: 433MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 80% (no condensing)
- The motion detector will not be triggered by pets less than 25kg and movements of pets below the 45cm measured from the ground. Please note that jumping pets can trigger the alarm

Door/Window Contact

- Sensor (WxHxD) in mm: 70 x 34 x 17,5
- Magnet (WxHxD) in mm: magnet: 51 x 12 x 13,5
- Weight in grams: 54
- Power supply: 1,5V DC (2 x AA 1,5V LR6)
- Stand-by current: <30uA
- Alarm current: <40mA
- Wireless reach: Max. 80 meters (open field)
- Frequency sensors: 433MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 80% (no condensing)

Remote

- Dimensions in mm. (WxHxD): 31 x 57 x 11
- Weight in grams: 14
- Power supply: 3V DC (1 x CR2025 button battery)
- Stand-by current: <10uA
- Operation current: <7mA
- Frequency remote: 433MHz
- Temperature: -10 to 55 degrees Celsius
- Humidity: < 80% (no condensing)

WiFi/SMS/GSM Alarmsysteem Driedubbele beveiliging voor je woning

DESCRIPTION

Ben je op zoek naar een betrouwbaar alarmsysteem dat je zelf kunt installeren met behulp van een gratis app én werkt zonder abonnement of maandelijkse kosten? Met de EM8615 WiFi/SMS/GSM Alarmsysteem Starterkit heb je een goede basis om je huis mee te beveiligen. Het alarmsysteem sluit je draadloos aan op je netwerk en je ontvangt via het internet gratis push notificaties op je smartphone. Daarnaast kun je een GSM simkaart gebruiken in de EM8615. Hierdoor ontvang je een telefoontje of een SMS bericht bij een alarmmelding. Handig als je even geen mobiel internet hebt. Naast het basisstation met interne sirene bestaat de starterkit uit 1 bewegingsmelder, 1 raam/deurcontract, 2 afstandsbedieningen en 2 raamstickers. Omdat de starterkit draadloos werkt, is het alarmsysteem gemakkelijk uit te breiden met extra sensoren. Dankzij de ingebouwde back-up batterij blijft het alarmsysteem gewoon werken tijdens stroomuitval.

Ga direct aan de slag met de complete starterkit

Met de EM8615 WiFi/SMS/GSM Alarmsysteem Starterkit kun je direct zelf aan de slag. De kit bestaat uit een basisstation met ingebouwde sirene en back-up batterij, 1 bewegingsmelder, 1 raam/deur contact, 2 afstandsbedieningen, 2 raamstickers en een snelle installatiegids.

Draadloos aansluiten op je netwerk en installeer gemakkelijk een GSM simkaart

De EM8615 sluit je eenvoudig aan op je draadloze netwerk. Hierdoor ontvang je bij een alarmmelding via het internet push notificaties op je smartphone. Installeer een GSM simkaart in het alarmsysteem voor een nog betere beveiliging. De EM8615 zal je nu ook bellen of een sms sturen in het geval van een alarm. Handig als je net geen mobiel internet hebt op je smartphone. Door de GSM functie kun je ook bellen naar je alarmsysteem en luisteren naar wat er in je woning gebeurt.

Drievoudige bescherming van je eigendommen: werkt ook bij stroomuitval

Wanneer het EM8615 alarmsysteem wordt getriggerd ontvang je direct een melding op je smartphone. Dit kan zijn in de vorm van een push notificatie, SMS bericht of telefoontje. Stel zelf tot 5 telefoonnummers in met de gratis app voor Android en iOS. Dankzij de back-up batterij blijft het alarmsysteem ook werken tijdens stroomuitval. Automatisch valt het alarmsysteem dan ook terug op de SMS/GSM functie zodat je eigendommen altijd beschermd blijven.

Gemakkelijk overal te installeren

Het EM8615 controlepaneel heeft een vast stroompunt nodig. De accessoires werken op batterijen en zijn volledig draadloos. Daarom is het alarmsysteem gemakkelijk overal te plaatsen. Door de GSM functionaliteit is de EM8615 ook te gebruiken op plekken waar geen internet aanwezig is.

Geen abonnement en geen vaste maandelijkse kosten

Het alarmsysteem werkt via WiFi of met een GSM simkaart. Je hebt dus geen maandelijkse kosten of abonnementen nodig.

Volledig instelbaar en bedienbaar met de gratis iOS/Android app of via SMS berichten

Gebruik de gratis EM8615 iOS of Android app om het WiFi/SMS/GSM Alarmsysteem in te stellen en te bedienen. Benader de app via je draadloze thuisnetwerk of met een mobiele internetverbinding overal ter wereld. Heb je geen internetverbinding? Geen probleem, gebruik dan SMS berichten voor het instellen en bedienen.

Bedien het alarmsysteem eenvoudig via de meegeleverde afstandsbediening

Het EM8615 Alarmsysteem kun je ook bedienen met de meegeleverde afstandsbediening. Deze afstandsbediening bevestig je eenvoudig aan je sleutelbos en gebruik je om het alarm in- en uit te schakelen, de thuismodus en SOS functie te activeren.

Uit te breiden tot 100 sensoren

Je bent klaar voor de toekomst met de EM8615. Breid het alarmsysteem uit tot 100 draadloze sensoren, gebruik o.a. bewegingsmelders, raam/deurcontacten, rookmelders, sirenes en afstandsbedieningen. Geef tot 9 sensoren een eigen naam zodat je direct weet welke sensor een alarm geeft. Handig!

Vier voorgeprogrammeerde alarmgroepen

Het alarmsysteem heeft 4 verschillende alarmgroepen waarin je de sensoren plaatst. Elke groep heeft specifieke eigenschappen die ervoor zorgen dat jouw huis optimaal beschermt is.

WiFi/SMS/GSM Alarmsysteem Driedubbele beveiliging voor je woning

IMAGES

