



OV2 WiFi Alarm System

Op WiFi gebaseerd alarmsysteem

EM8617

EAN: 8716065020847

Inhoud verpakking: 1x EM8617 WiFi Alarm systeem, 1x Voedingsadapters

1x Reset Pin, 4x AA 1.5V LR6 batterijen, 1x EM8620 Afstandsbediening

2x EM8660 deur/raamcontact, 1x Quick Install Guide

OVERVIEW

- WiFi Alarmsysteem met ingebouwde sirene en back-up batterij
- Ontvang een push notificatie of email bij een alarmmelding
- Instelbaar en bedienbaar met de gratis app
- Geen abonnement nodig en geen vaste maandelijkse kosten.
- Maak een gastaccount aan om tijdelijk toegang te verlenen
- Kit bestaat uit: basisstation, 2x deur/raamcontact, 1x afstandsbediening, 2x raamsticker



EASY INSTALLATION



CONNECTED VIA WIFI



BACK-UP BATTERIES



PUSH/EMAIL NOTIFICATIONS

SPECIFICATIONS

Alarm System

- Wi-Fi support: 802.11b/g/n
- Power supply: 110 - 240V AC 50-60Hz
- Output: 12V DC 500mA
- Stand-by current: <24mA
- Alarm current: <115mA
- Power consumption: 1 - 1,5W
- Back-up battery: 4X AA 1,5V LR6
- Internal siren: 97dB
- Maximum amount of sensors:
- 10 x Remote controls
- 50 x Sensors
- Sensor frequency: 433MHz
- Housing material: ABS Plastic
- Temperature: 0°C~+55°C
- Humidity: < 80% (non condensing)
- Dimensions in mm. (WxHxD): 150 x 83 x 52
- Weight in grams: 188gr

Remote Control

- Dimensions in mm. (WxHxD): 31 x 54 x 12
- Weight in grams: 13gr
- Power supply: 3V DC (1 x CR2025)
- Transmit current: <7mA
- Wireless reach: Max. 80 meters (open field)
- Frequency sensors: 433MHz
- Temperature: -10°C~+55°C
- Humidity: <80% (non condensing)
- The motion detector will not be triggered by pets less than 25kg and movements of pets below the 45cm measured from the ground. Please note that jumping pets can trigger the alarm.

Door/Window Contact

- Dimensions in mm. (WxHxD) sensor: 32 x 73 x 16
- Dimensions in mm. (WxHxD) magnet: 13 x 73 x 16
- Weight in grams: 40gr
- Power supply: 1,5V DC (1 x AA 1,5V LR6)
- Stand-by current: <35uA
- Alarm current: <40mA
- Wireless reach: Max. 80 meters (open field)
- Frequency sensors: 433MHz
- Temperature: 0°C~+55°C
- Humidity: < 80% (non condensing)

OV2 WiFi Alarm System

Op WiFi gebaseerd alarmsysteem

DESCRIPTION

Beveilig je woning met het Eminent EM8617 OV2 WiFi Alarmsysteem. Dit alarmsysteem werkt via WiFi en stuurt een push notificatie of email naar je smartphone wanneer het alarm geactiveerd wordt. Het basisstation is uitgerust met een ingebouwde sirene (97dB) en een back-up batterij. De EM8617 Starterkit bevat het basisstation, 2 deur/raamcontacten, 1 afstandsbediening en 2 raamstickers. Je bedient het alarmsysteem met de meegeleverde afstandsbediening of met de gratis iOS en Android app. Het alarmsysteem heeft enkele handige functies zoals radio jamming detectie, alarmschema en het maken van een gastaccount om iemand tijdelijk toegang te geven. Er is geen abonnement nodig en er zijn geen maandelijkse kosten.

Ontvang een push notificatie of email wanneer het alarmsysteem wordt getriggerd

Als het Eminent EM8617 OV2 WiFi Alarmsysteem wordt geactiveerd, zal een push notificatie of email worden verstuurd naar je smartphone en/of tablet. Je stelt maar liefst 5 accounts in die meldingen ontvangen bij alarm. Met de meegeleverde afstandsbediening of de gratis OV2 app kun je het alarmsysteem in- en uitschakelen. De app en afstandsbediening hebben beide een paniekknop (SOS) die het alarmsysteem triggert en een alarmmelding verstuurt.

Overall in huis eenvoudig te installeren

Je installeert het OV2 WiFi Alarmsysteem eenvoudig in je huis. Het enige wat je nodig hebt voor het basisstation is een vast stroompunt en bereik van je WiFi netwerk. De ingebouwde back-up batterij zorgt ervoor dat het alarmsysteem blijft werken tijdens een stroomstoring. De deur/raamcontacten worden gevoed door batterijen en werken helemaal draadloos.

Handige extra functies

Het zou toch handig zijn om je burens die op je huis moeten letten of de klusjesman die de gootsteen komt ontstoppen tijdelijk toegang te geven tot je woning? Het OV2 Alarmsysteem kan diverse rollen verdelen over de appgebruikers, zodat je jouw burens of klusjesman tijdelijk toegang kunt geven. Een andere handige functie is het automatisch in- en uitschakelen van het alarmsysteem via een schema. Daarnaast heeft de EM8617 een speciale radio jamming detectie. Wanneer het alarmsysteem radio jamming detecteert geeft het alarmsysteem een melding.

Uit te breiden met maar liefst 60 accessoires

Het is mogelijk om maximaal 60 accessoires aan het alarmsysteem toe te voegen. Koppel 50 sensoren, zoals bewegingsmelders en raam/deurcontacten, en 10 afstandsbedieningen aan het EM8617 Alarmsysteem. Meer dan genoeg om je woning mee te beveiligen. Je geeft alle 50 sensoren een eigen benaming zodat je precies weet welke sensor het alarm heeft veroorzaakt. Daarnaast kun je de gekoppelde afstandsbedieningen ook benoemen.

OV2 WiFi Alarm System

Op WiFi gebaseerd alarmsysteem

IMAGES

